ECH 81 EF 89 EABC 80 EL 84

180/150V 80V 50/50V 170/140V 70/50V 60/50V 220/210V 34/28mA 4/3,25mA 4 Watt

S804 S 104 S 345 S 346 S 735 S 570 S 571 S 737 S 651 S 729 S 651

3/2,25mA 1,2/4mA 2,5/2,5mA 8,5/125mA 3,5mA 0,5/0,3mA

110/100V 185/155V 230/220V 5,2/4,6V-6V Bereich

Messbuchsen

ECC 85

10,5mA 90V 5,5mA

EM80

S 805 0,5A 220 130 110 7V/0,3A N1065

Leistungsaufnahme 53/56W bei 220V~

EZ80

Spannungen sind gemessen mit Multavi II (330Ω/V) im 30V- bzw. 600V-Bereich gegen Masse bei 220V

Messangaben: AM (MW) / FM (UKW)

II III IV V

Schalter in Arbeitsstellung gezeichnet

I II III IV V

Aus TA LW MW UKW

Röhrenanschlüsse von unten gesehen

1/10 Watt 1/4 Watt 1/2 Watt 1 Watt

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
R	50K	70	1M	20K	50K	30	30K	2K	100K	500K	50K	2M	2K	200	100K	2M	50K	500	30K	300K	500K	500K	1,3M	10M	30K	50	2M	5K	200K	200K	100K	50K
C	50	500	4/20	30	PD207	20	100	5T	20	50	PD207	20	4/20	80	200	500	10	500	5T	10	500	50T	5T	500	5T	500	50T	10T	500	50	500	100

Pos.	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
R	500K	170	2K	220K	1K	330K																										
C	300	5µF	10T	5T	5T	10T	50T	10T	0,1µF	10T	10T	50µF	2,5T	50µF	50µF	37	37	220	3	2,2T	0,5/3,5	2/10	2,2T	11	0,5/3,5	7,5	7,5	7,5	48	15		

Type: 1085

WEGA RADIO
Stuttgart

WEGA Fox 56